

## GIRA E2 Wit Glanzend – SERIE 1V WCD



Deze "dubbele schakelaar" heeft twee schakelknoppen en daarmee kunnen twee lampen of twee lampgroepen vanaf dezelfde plek aan- of uitgeschakeld worden. Een serieschakelaar beschikt over 3 aansluitingen, namelijk 2 schakeldraden en 1 fasedraad. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijk vormgegeven. Naast de schakelaar zit een enkelvoudige wandcontactdoos met een prachtig afdekraam uit de Future Studio serie.

Artikelcode:	<b>1.GIE2W.S311.351</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira E2, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Serieschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	