

GIRA E2 Wit Glanzend – KRUIS 1 V WCD KV



Met de kruisschakelaar is het mogelijk om een netwerk te bouwen, waarvan je vanaf meerdere plekken een lamp aan- of uit kunt zetten. Een kruisschakelaar kan gebruikt worden in combinatie met twee wisselschakelaars om één lichtpunt te bedienen. Dit komt frequent voor in slaapkamers van hotels, waar vaak één schakelaar bij de deur te vinden is en twee naast het bed. Met al deze schakelaar kan het licht aan het plafond te bediend worden. Naast de kruisschakelaar zit een losse enkelvoudige wandcontactdoos met een kindvriendelijk afdekklepje. Dit afdekklepje zorgt ervoor dat kinderen hun vingers niet in het contact kunnen steken. Ook het proppen van een dunne metalen wordt hiermee onmogelijk gemaakt. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijke vormgegeven. Aangezien dit artikel door Eleqtron prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	1.GIE2W.S321.361
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA
Type:	Gira E2, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Uitvoering schakelaar	Overig	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	