

## Busch-Jaeger Future Wit – SERIE BW



Het voordeel van deze "dubbele schakelaar" heeft twee schakelknoppen en daarmee kunnen twee lampen of twee lampgroepen vanaf dezelfde plek aan- of uitgeschakeld worden. Een serieschakelaar beschikt over 3 aansluitingen, namelijk 2 schakeldraden en 1 fasedraad. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijk vormgegeven en dit zal de installatie ervan vergemakkelijken. Zoals de naam al weggeeft is dit schakelmateriaal brandwerend. In de binnenkant van deze ABB hollewandozen zit namelijk brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en brand, wat resulteert in een afsluiting van de doos. Deze afsluiting zorgt ervoor dat de branddoorslag wordt vertraagd. Hiermee speel je perfect in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. Met dit product kan er aanzienlijk veel tijdswinst geboekt worden op de montage, omdat je zelf geen losse onderdelen hoeft te assembleren.

Artikelcode:	<b>2.BJFWM.S311</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Bus...
Type:	Busch-Jaeger Future Si, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Geen	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9016
Uitvoering schakelaar	Serieschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	