

## GIRA E2 Zwart Mat – WSS-WSS BW 1V WCD



Deze wissel wisselschakelaar bevat twee wisselschakelaars in één frame. Met deze schakelaar kan er een hotelschakeling gecreëerd worden. Vanaf verschillende schakelpunten kan er dan een lamp bediend worden. Een voorbeeld hiervan is een schakelaar onder de trap, waarmee 1 halve wip gebruikt wordt om het licht in een gang aan te zetten en de andere om het licht bovenaan de trap aan te zetten. Het licht kan eventueel boven weer uitgezet worden met behulp van een wisselschakelaar. Deze uitvoering beschikt tevens over een enkelvoudige wandcontactdoos met een mooi afdekraam van de Future Studio serie. De hollewanddozen die gebruikt worden voor dit schakelmateriaal beschikken aan de binnenkant over brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en daardoor wordt de doos afgesloten. Hiermee speel je in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelcode:      | <b>2.GIEZZM.S371.351</b>                        |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023                                      |
| Merk:             | Qneqt   |
| Serie:            | Stekerbaar Schakelmateriaal GIRA                |
| Type:             | Gira E2, stekerbaar                             |
| ETIM Groep:       | EG000013  |
|                   | Installatieschakelaarprogramma's                |
| ETIM Class:       | EC002851  |
|                   | Hollewanddoos met voormonteerd schakelmateriaal |

### Specificaties

|                            |                                |                             |           |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering                 | 2-voudig                       | Aantal contactdozen         | 2         |
| Montagerichting            | Horizontaal                    | Aantal schakelaars          | 1         |
| Uitvoering wandcontactdoos | Randaarde (type F) (uitlopend) | RAL-nummer (vergelijkbaar)  | 9001      |
| Uitvoering schakelaar      | Overig                         | Nom. spanning               | 250 Volt  |
| Bedieningswijze            | Wip/drukker                    | Nom. stroom wandcontactdoos | 16 Ampère |
| Drukvlakschakelaar         | Nee                            |                             |           |
| Met verlichting            | Nee                            |                             |           |
| Kleur schakelmateriaal     | Overig                         |                             |           |
| Beschermingsgraad (IP)     | IP21                           |                             |           |
| Met aansluitkabel          | Nee                            |                             |           |

### Verpakkingsinformatie

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht:         | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: |        |
| CBS-code:        |        |