

## LG VN wit | 1x SER + 1x DIM BW B2ca L=0,3m



Deze combischakelaar beschikt over een serieschakelaar aan de linkerkant en een dimschakelaar aan de rechterkant. Met deze DIM schakelaar kan er eenvoudig verlichting aan/uit geschakeld worden. Maar ook kan de verlichting met behulp van het plus en min teken gedimd worden. De serieschakelaar, ook wel "dubbele schakelaar" genoemd, heeft twee schakelknoppen en daarmee kunnen twee lampen of twee lampgroepen vanaf dezelfde plek aan- of uitgeschakeld worden. Een serieschakelaar beschikt over 3 aansluitingen, namelijk 2 schakeldraden en 1 fasedraad. Dit schakelmateriaal van Legrand beschikt over de Batibox hollewandozen. Een voordeel van deze hollewandoos is dat het afdekraam op deze doos geklikt kan worden. Er zijn dus geen schroeven nodig om dit te monteren.

Artikelcode:	<b>3LW.S311.S391</b>
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Legrand
Type:	Legrand Valena, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgeïnstalleerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal schakelaars	2
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9003
Uitvoering wandcontactdoos	Geen	Aantal aansluitkabels	2
Uitvoering schakelaar	Overig	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Ja		

### Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	