

LG VN wit | 1x SER BW B2ca L=0,3m



Deze "dubbele schakelaar" heeft twee schakelknoppen en daarmee kunnen twee lampen of twee lampgroepen vanaf dezelfde plek aan- of uitgeschakeld worden. Een serieschakelaar beschikt over 3 aansluitingen, namelijk 2 schakeldraden en 1 fasedraad. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijk vormgegeven. Deze schakelaar wordt volledig prefab aangeleverd en hiermee kan er tijdwinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	3LW.S311
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Legrand
Type:	Legrand Valena, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voormonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal schakelaars	1
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9003
Uitvoering wandcontactdoos	Geen	Aantal aansluitkabels	1
Uitvoering schakelaar	Serieschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	