

## Kopp HK07 PURE Wit - KRUIS



Kopp HK07 PURE Helder Wit – Kruisschakelaar is een handige witte kruisschakelaar waarmee je een netwerk kunt maken, waaruit je vanaf meerdere plekken een lamp aan- of uit kunt zetten.

Er wordt gebruikt van een kruisschakelaar in combinatie met bijvoorbeeld twee wisselschakelaars, om één lichtpunt te kunnen bedienen. Dit komt je vaak tegen hotelslaapkamers waar vaak één schakelaar bij de deur te vinden is en twee naast het bed. De schakelaars maken het mogelijk om het licht aan het plafond te bedienen. Simpelgezegd kan men vanuit drie of meerdere plaatsen, één of meerdere lampen schakelen. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijke vormgegeven. Deze schakelaar wordt volledig prefab aangeleverd en hiermee maak je aanzienlijk tijdwinst op de montage.

Artikelcode:	<b>1.K07PW.S321</b>
Laatst gewijzigd:	08-23-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Kopp
Type:	Kopp PURE Wit
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	0
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering schakelaar	Kruisschakelaar	Aantal USB aansluitingen	0
Bedieningswijze	Wip/drukker	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Drukvlakschakelaar	✘	Aantal aansluitkabels	2
Met verlichting	✘	Nom. spanning	250 Volt
Kleur schakelmateriaal	Wit	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	✓		