

Kopp HK07 PURE Zwart - 1V WSS IN-OUT



Deze wisselschakelaar van Kopp HK07 is een schakelaar met een voeding in en schakel uit.

Deze schakelaar kun je gebruiken als je een enkelpolige schakeling wilt maken. Dit is als het ware dat je 1 schakelaar toepast aan een lampje. Zo gaat er één male snoer ten behoeve van de voeding in en gaat er één female uit naar de lamp. Normaliter zijn schakelaar altijd voorzien van een bruine stekker, die dan vervolgens naar de schakeldoos gaat. Echter is deze uitvoering voorzien van zwarte stekers en werkt het "standalone". Een schakeldoos is hierbij niet nodig. Zo is deze schakelaar uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in een toilet, badkamer en overige ruimtes met slechts één schakelaar. Het artikel is compleet voorgemonteerd door Eleqtron, waardoor er tijdwinst geboekt wordt op de montage

Artikelcode:	1.K07PZ.S301.IO
Laatst gewijzigd:	08-23-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Kopp
Type:	Kopp PURE Zwart
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal contactdozen	0
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering schakelaar	Wisselschakelaar	Aantal USB aansluitingen	0
Bedieningswijze	Wip/drukker	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Drukvlakschakelaar	✘	Aantal aansluitkabels	2
Met verlichting	✘	Nom. spanning	250 Volt
Kleur schakelmateriaal	Overig	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	✓		