

Kopp HK07 PURE Zwart - SERIE 1V WCD



Met de Kopp HK07 PURE Mat Zwart – Serieschakelaar 1V WCD kun je eenvoudig twee lampen afzonderlijk van elkaar bedienen.

Deze "dubbele schakelaar" heeft twee schakelknoppen en daarmee kunnen twee lampen of twee lampgroepen vanaf dezelfde plek aan- of uitgeschakeld worden. Een serieschakelaar beschikt over 3 aansluitingen, namelijk 2 schakeldraden en 1 fasedraad. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijk vormgegeven. Naast de schakelaar zit een enkelvoudige wandcontactdoos met een prachtig afdekraam uit de HK07 Studio serie.

Artikelcode:	1.K07PZ.S311.351
Laatst gewijzigd:	08-23-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Kopp
Type:	Kopp PURE Zwart
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorge monteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Contactdoos CEE 7/3 (type F)	Aantal USB aansluitingen	0
Uitvoering schakelaar	Serieschakelaar	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Bedieningswijze	Wip/drukker	Aantal aansluitkabels	2
Drukvlakschakelaar	✘	Nom. spanning	250 Volt
Met verlichting	✘	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	✓		