

Busch-Jaeger Future Antraciet – 4V WCD BW



Met deze WCD zit je meteen goed in een hollewand. Ook speel je in op de aangescherpte regels op brandwerendheid van een WCD. Aan de binnenkant van de roze hollewandoos zit namelijk brandwerend materiaal. Dit materiaal zet uit bij hitte en brand en sluit zodoende de doos af. De boormaat van deze ABB hollewandozen (Hw52-f bw) is Ø 76mm. Eleqtron levert deze viervoudige wandcontactdoos volledig prefab af, inclusief B2CA aansluitsnoer en vergrendeling.

Artikelcode:	2.BJFA.354
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Bus...
Type:	Busch-Jaeger Future Si, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voormonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	4-voudig	Aantal contactdozen	4
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	7021
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	Nom. spanning	250 Volt
Uitvoering schakelaar	Geen	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	