

## Busch-Jaeger Future Studio Wit – 2V WCD IN-OUT KV BW



Om door te kunnen lussen naar een volgende WCD bevat dit product ook een female snoer uitgaand. De ABB hollewanddozen van deze WCD's (Hw52-f bw) zijn brandwerend. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Dit zorgt ervoor dat de doos wordt afgesloten en de branddoorslag vertraagd wordt. Met deze wandcontactdoos speel je in op de strengere eisen op het gebied van brandwerendheid. Deze wandcontactdoos is tevens voorzien van kindvriendelijke afdekklepjes waarmee direct contact met de stopcontacten vermeden wordt. Met het afdekraam uit de Future Studio serie van Busch-Jaeger, krijgt de WCD een eigen "look and feel". Het artikel is compleet voormonteerd door Eleqtron, waardoor er tijdswinst geboekt wordt op de montage

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelcode:      | <b>2.BJFSW.362.IO</b>                           |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023                                      |
| Merk:             | Qneqt   |
| Serie:            | Stekerbaar Schakelmateriaal Bus...              |
| Type:             | Busch-Jaeger Future Si, stekerbaar              |
| ETIM Groep:       | EG000013  |
|                   | Installatieschakelaarprogramma's                |
| ETIM Class:       | EC002851  |
|                   | Hollewanddoos met voormonteerd schakelmateriaal |

### Specificaties

|                            |                                |                             |           |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering                 | 2-voudig                       | Aantal contactdozen         | 2         |
| Montagerichting            | Horizontaal                    | RAL-nummer (vergelijkbaar)  | 9016      |
| Uitvoering wandcontactdoos | Randaarde (type F) (uitlopend) | Nom. spanning               | 250 Volt  |
| Uitvoering schakelaar      | Geen                           | Nom. stroom wandcontactdoos | 16 Ampère |
| Drukvlakschakelaar         | Nee                            |                             |           |
| Met verlichting            | Nee                            |                             |           |
| Beschermingsgraad (IP)     | IP21                           |                             |           |
| Met aansluitkabel          | Nee                            |                             |           |

### Verpakkingsinformatie

|                  |        |
|------------------|--------|
| Gewicht:         | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: |        |
| CBS-code:        |        |