

JUNG LS990 Zwart – SERIE BW 1V WCD KV



Deze "dubbele schakelaar" heeft twee schakelknoppen en daarmee kunnen twee lampen of lampgroepen vanaf dezelfde plek aan- of uitgeschakeld worden. Naast de schakelaar zit een enkelvoudige wandcontactdoos met een prachtig afdekraam uit de Future Studio serie. Dit schakelmateriaal is voorzien van een kindvriendelijke afdekklepje, dat ervoor zorgt dat de stopcontacten zijn afgedekt. In de binnenkant van de hollewandozen zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Hierdoor wordt de doos afgesloten en de branddoorslag vertraagd. Dit product wordt prefab aangeleverd en hierdoor kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	2.J990Z.S311.361
Laatst gewijzigd:	01-12-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Jung
Type:	Jung LS990, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	2
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Uitvoering schakelaar	Serieschakelaar	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Nee		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	
CBS-code:	