

Kopp HK07 PURE Wit - WSS 1V WCD KV BW



Met de brandwerende Kopp HK07 PURE Helder Wit – Wisselschakelaar 1 WCD KV kun je een lamp aan- of uitzetten.

Ook zit er een enkelvoudige wandcontactdoos in deze uitvoering met een mooi afdekraam uit de HK07 serie. De wandcontactdoos is kindvriendelijk, wat inhoudt dat de stopcontacten zijn afgedekt met een afdekklepje. Zo kunnen kinderen nog met hun vingers in de contacten komen. De schakelaar is uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in een toilet, badkamer en overige ruimtes met slechts één schakelaar. Deze schakelaar is ook te gebruiken in een hotelschakeling. Zo kun je één lichtpunt bedienen vanaf twee wisselschakelaars. De brandwerende hollewanddoos van ABB zorgt ervoor dat de branddoorslag wordt vertraagd. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | 2.K07PW.S301.361 |
| Laatst gewijzigd: | 08-23-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekerbaar Schakelmateriaal Kopp |
| Type: | Kopp PURE Wit |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 2-voudig | Aantal contactdozen | 1 |
| Montagerichting | Horizontaal | Aantal schakelaars | 1 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Contactdoos CEE 7/3 (type F) | Aantal USB aansluitingen | 0 |
| Uitvoering schakelaar | Wisselschakelaar | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9010 |
| Bedieningswijze | Wip/drukker | Aantal aansluitkabels | 2 |
| Drukvlakschakelaar | ✘ | Nom. spanning | 250 Volt |
| Met verlichting | ✘ | Nom. stroom wandcontactdoos | 16 Ampère |
| Kleur schakelmateriaal | Wit | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | ✓ | | |