

## Kopp HK07 PURE Wit - SERIE 1V WCD KV BW



Met de brandwerende Kopp HK07 PURE Helder Wit – Serieschakelaar 1V WCD KV kun je eenvoudig twee lampen afzonderlijk van elkaar bedienen.

Deze "dubbele schakelaar" heeft twee schakelknoppen en daarmee kunnen twee lampen of lampgroepen vanaf dezelfde plek aan- of uitgeschakeld worden. Naast de schakelaar zit een enkelvoudige wandcontactdoos met een prachtig afdekraam uit de HK07 Studio serie. Dit schakelmateriaal is voorzien van een kindvriendelijke afdekklepje, dat ervoor zorgt dat de stopcontacten zijn afgedekt. In de binnenkant van de hollewandozen zit brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Hierdoor wordt de doos afgesloten en de branddoorslag vertraagd. Dit product wordt prefab aangeleverd en hierdoor kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	<b>2.K07PW.S311.361</b>
Laatst gewijzigd:	08-23-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Kopp
Type:	Kopp PURE Wit
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

### Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Contactdoos CEE 7/3 (type F)	Aantal USB aansluitingen	0
Uitvoering schakelaar	Serieschakelaar	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Bedieningswijze	Wip/drukker	Aantal aansluitkabels	2
Drukvlakschakelaar	✘	Nom. spanning	250 Volt
Met verlichting	✘	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Kleur schakelmateriaal	Wit		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	✓		