

Kopp HK07 PURE Wit - WSS-WSS 1V WCD KV BW



Deze wissel wisselschakelaar is als het ware een luxere variant van de serieschakelaar.

Deze wissel wisselschakelaar bevat twee wisselschakelaars in één frame. Naast dit frame zit tevens een kindvriendelijke, enkelvoudige Kopp HK07 WCD met een prachtig afdekraam. Met deze wissel wisselschakelaar kan een hotelschakeling gemaakt worden. Vanaf verschillende schakelpunten kan een lamp bediend worden. Een voorbeeld hiervan is een schakelaar onder de trap, waarmee 1 halve wip gebruikt wordt om het licht in een gang aan te zetten en de andere om het licht bovenaan de trap aan te zetten. Het licht kan eventueel boven weer uitgezet worden met behulp van een wisselschakelaar. De brandwerende hollewandozen van ABB zorgen ervoor dat branddoorslag wordt vertraagd. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Ook speel je met deze dozen in op de aangescherpte regels voor brandwerendheid. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	2.K07PW.S371.361
Laatst gewijzigd:	08-23-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Kopp
Type:	Kopp PURE Wit
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgesloten schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Contactdoos CEE 7/3 (type F)	Aantal USB aansluitingen	0
Uitvoering schakelaar	Wisselschakelaar	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9010
Bedieningswijze	Wip/drukker	Aantal aansluitkabels	3
Drukvlakschakelaar	✘	Nom. spanning	250 Volt
Met verlichting	✘	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Kleur schakelmateriaal	Wit		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	✓		