

Kopp HK07 PURE Zwart - 1V WCD KRUIS BW



Deze brandwerende kruisschakelaar is een handige zwarte kruisschakelaar waarmee je een netwerk kunt maken waaruit je vanaf meerdere plekken een lamp aan- of uit kunt zetten.

Een kruisschakelaar kan gebruikt worden in combinatie met twee wisselschakelaars om één lichtpunt te bedienen. Dit komt frequent voor in slaapkamers van hotels, waar vaak één schakelaar bij de deur te vinden is en twee naast het bed. Met al deze schakelaar kan het licht aan het plafond te bediend worden. Naast de kruisschakelaar zit een losse enkelvoudige wandcontactdoos. Hierbij hoort een wit afdekraampje uit de HK07 PURE Mat Zwart serie. De brandwerende hollewandozen van ABB zorgen ervoor dat branddoorslag wordt vertraagd. Aan de binnenkant zit namelijk brandwerend materiaal dat uitzet bij hitte en brand. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

Artikelcode:	2.K07PZ.351.S321
Laatst gewijzigd:	08-23-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Kopp
Type:	Kopp PURE Zwart
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewandoos met voorgemonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Contactdoos CEE 7/3 (type F)	Aantal USB aansluitingen	0
Uitvoering schakelaar	Kruisschakelaar	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9005
Bedieningswijze	Wip/drukker	Aantal aansluitkabels	3
Drukvlakschakelaar	✘	Nom. spanning	250 Volt
Met verlichting	✘	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	✓		

Gewicht:	Gram
Verpakkingsvorm: CT	
	Kartonnen doos
CBS-code:	