

LG VN wit | 1x WCD + 1x SER BW Cca L=3,0m



Aan de linkerkant van dit schakelmateriaal zit een enkelvoudige WCD en aan de rechterkant een serieschakelaar. De serieschakelaar, ook wel "dubbele schakelaar" genoemd, heeft twee schakelknoppen en daarmee kunnen twee lampen of twee lampgroepen vanaf dezelfde plek aan- of uitgeschakeld worden. Een serieschakelaar beschikt over 3 aansluitingen, namelijk 2 schakeldraden en 1 fasedraad. Dit stekerbare schakelmateriaal is voorzien van Legrand (Batibox) hollewanddozen met een boormaat van Ø 67mm. Het voordeel van Legrand schakelmateriaal is dat de afdekramen eenvoudig op de inbouwdoos te klikken is. Er zijn dus geen schroeven benodigd.

Artikelcode:	3LW.361.S311.3C
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Legrand
Type:	Legrand Valena, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Randaarde (type F) (uitlopend)	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9003
Uitvoering schakelaar	Serieschakelaar	Aantal aansluitkabels	2
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. spanning	250 Volt
Drukvlakschakelaar	Nee	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	