

LG VN wit | 1x SER + 1x WCD PE BW Cca L=3,0m



Deze combischakelaar beschikt over een serieschakelaar aan de linkerkant en een enkelvoudige WCD met penaaarde aan de rechterkant. Stopcontacten met Penaaarde worden vaak toegepast in België. De serieschakelaar, ook wel "dubbele schakelaar" genoemd, heeft twee schakelknoppen. Met deze schakelknoppen kunnen twee lampen of twee lampgroepen vanaf dezelfde plek aan- of uitgeschakeld worden. Een serieschakelaar beschikt over 3 aansluitingen, namelijk 2 schakeldraden en 1 fase draad. Dit stekerbare schakelmateriaal is voorzien van Legrand Batibox hollewanddozen met een boormaat van Ø 67mm. Het voordeel van Legrand schakelmateriaal is dat de afdekramen eenvoudig op de inbouwdoos te klikken is. Er zijn dus geen schroeven benodigd om dit te bevestigen.

Artikelcode:	3LW.S311.461.3C
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Legrand
Type:	Legrand Valena, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorge monteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	2-voudig	Aantal contactdozen	1
Montagerichting	Horizontaal	Aantal schakelaars	1
Uitvoering wandcontactdoos	Aardingspen	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9003
Uitvoering schakelaar	Serieschakelaar	Aantal aansluitkabels	2
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. spanning	250 Volt
Drukvlakschakelaar	Nee	Nom. stroom wandcontactdoos	16 Ampère
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	