

LG VN wit | 1x KRUIS BW B2ca L=3,0m



Er wordt gebruikt van een kruisschakelaar in combinatie met bijvoorbeeld twee wisselschakelaars, om één lichtpunt te kunnen bedienen. Dit kom je vaak tegen hotelslaapkamers waar vaak één schakelaar bij de deur te vinden is en twee naast het bed. De schakelaars maken het mogelijk om het licht aan het plafond te bedienen. Simpelgezegd kan men vanuit drie of meerdere plaatsen, één of meerdere lampen schakelen. In de onderstaande technische tekening wordt dit overzichtelijke vormgegeven. Deze schakelaar wordt volledig prefab aangeleverd en hiermee maak je aanzienlijk tijdwinst op de montage. Het voordeel van Legrand schakelmateriaal is dat je geen schroevendraaier nodig hebt om het afdekraam op de doos te monteren. Daarbij is het schakelmateriaal van Legrand standaard kindvriendelijk.

Artikelcode:	3LW.S321.3B
Laatst gewijzigd:	01-05-2023
Merk:	Qneqt
Serie:	Stekerbaar Schakelmateriaal Legrand
Type:	Legrand Valena, stekerbaar
ETIM Groep:	EG000013
	Installatieschakelaarprogramma's
ETIM Class:	EC002851
	Hollewanddoos met voorgesmonteerd schakelmateriaal

Specificaties

Uitvoering	1-voudig	Aantal schakelaars	1
Montagerichting	Horizontaal	RAL-nummer (vergelijkbaar)	9003
Uitvoering wandcontactdoos	Geen	Aantal aansluitkabels	2
Uitvoering schakelaar	Overig	Nom. spanning	250 Volt
Bedieningswijze	Wip/drukker	Nom. stroom wandcontactdoos	10 Ampère
Drukvlakschakelaar	Nee		
Met verlichting	Nee		
Kleur schakelmateriaal	Overig		
Beschermingsgraad (IP)	IP21		
Met aansluitkabel	Ja		

Verpakkingsinformatie

Gewicht:	0 Gram
Verpakkingsvorm:	CT
	Kartonnen doos
CBS-code:	