

LG VN wit | 1x KRUIS+ 1x WSS BW B2ca L=0,3m



Deze combischakelaar beschikt over een kruisschakelaar aan de linkerkant en een wisselschakelaar aan de rechterkant. Een kruisschakelaar kan gebruikt worden in combinatie met twee wisselschakelaars om één lichtpunt te bedienen. Dit komt frequent voor in slaapkamers van hotels, waar vaak één schakelaar bij de deur te vinden is en twee naast het bed. Met al deze schakelaar kan het licht aan het plafond te bediend worden. Naast de kruisschakelaar zit een losse enkelvoudige wandcontactdoos. Met een Wisselschakelaar kun je een lamp aan- of uitzetten. Zo is deze schakelaar uitermate geschikt voor enkelvoudige schakelingen in een toilet, badkamer en overige ruimtes met slechts 1 schakelaar. Aangezien dit artikel prefab wordt aangeleverd, kan er enorme tijdswinst geboekt worden op de montage.

| | |
|-------------------|---|
| Artikelcode: | 3LW.S321.S301 |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023 |
| Merk: | Qneqt |
| Serie: | Stekerbaar Schakelmateriaal Legrand |
| Type: | Legrand Valena, stekerbaar |
| ETIM Groep: | EG000013 |
| | Installatieschakelaarprogramma's |
| ETIM Class: | EC002851 |
| | Hollewanddoos met voorgesneden schakelmateriaal |

Specificaties

| | | | |
|----------------------------|-------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering | 2-voudig | Aantal schakelaars | 2 |
| Montagerichting | Horizontaal | RAL-nummer (vergelijkbaar) | 9003 |
| Uitvoering wandcontactdoos | Geen | Aantal aansluitkabels | 3 |
| Uitvoering schakelaar | Overig | Nom. spanning | 250 Volt |
| Bedieningswijze | Wip/drukker | Nom. stroom wandcontactdoos | 10 Ampère |
| Drukvlakschakelaar | Nee | | |
| Met verlichting | Nee | | |
| Kleur schakelmateriaal | Overig | | |
| Beschermingsgraad (IP) | IP21 | | |
| Met aansluitkabel | Ja | | |

Verpakkingsinformatie

| | |
|------------------|----------------|
| Gewicht: | 0 Gram |
| Verpakkingsvorm: | CT |
| | Kartonnen doos |
| CBS-code: | |