

## LG VN wit | 1x WCD + 1x WSS + 1x WSS/WSS Cca L=3,0m



Een wissel wisselschakelaar is een combinatie van twee wisselschakelaars in één frame. Met deze schakelaar kan er een hotelschakeling gecreëerd worden. Zo kan er vanaf verschillende schakelpunten een lamp bediend worden. Denk hierbij aan een schakelaar onder de trap, waarmee 1 halve wip gebruikt wordt voor een lichtschakeling in de gang en de andere voor op de gang bovenaan de trap. Met een wisselschakelaar kun je een enkelpolige schakeling realiseren waarmee je een lamp of lampgroep aan/uit kunt schakelen. Een serieschakelaar, ook wel dubbele schakelaar genoemd, heeft twee schakelknoppen. Met deze knoppen kunnen twee lampen of lampgroepen vanaf dezelfde plaats geschakeld worden. Het voordeel van Legrand schakelmateriaal is dat de afdekramen eenvoudig op de inbouwdoos te klikken is. Er zijn dus geen schroeven benodigd om dit te bevestigen.

|                   |   |
|-------------------|---|
| Artikelcode:      | <b>4LW.361.S301.S371.3C</b>                       |
| Laatst gewijzigd: | 01-05-2023  |
| Merk:             | Qneqt   |
| Serie:            | Stekerbaar Schakelmateriaal Legrand               |
| Type:             | Legrand Valena, stekerbaar                        |
| ETIM Groep:       | EG000013  |
|                   | Installatieschakelaarprogramma's                  |
| ETIM Class:       | EC002851  |
|                   | Hollewanddoos met voorgemonteerd schakelmateriaal |

### Specificaties

|                            |                                |                             |           |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-----------|
| Uitvoering                 | 3-voudig                       | Aantal contactdozen         | 1         |
| Montagerichting            | Horizontaal                    | Aantal schakelaars          | 2         |
| Uitvoering wandcontactdoos | Randaarde (type F) (uitlopend) | RAL-nummer (vergelijkbaar)  | 9003      |
| Uitvoering schakelaar      | Overig                         | Aantal aansluitkabels       | 4         |
| Bedieningswijze            | Wip/drukker                    | Nom. spanning               | 250 Volt  |
| Drukvlakschakelaar         | Nee                            | Nom. stroom wandcontactdoos | 16 Ampère |
| Met verlichting            | Nee                            |                             |           |
| Kleur schakelmateriaal     | Overig                         |                             |           |
| Beschermingsgraad (IP)     | IP21                           |                             |           |
| Met aansluitkabel          | Ja                             |                             |           |

### Verpakkingsinformatie

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Gewicht:         | 0 Gram         |
| Verpakkingsvorm: | CT             |
|                  | Kartonnen doos |
| CBS-code:        |                |